



## delight 20462BK

**Hidden built-in connector**  
USB + Type-C + Wireless Charger

**Rejtett, beépíthető konnektor**  
USB + Type-C + Vezeték nélküli töltő

**Conector încorporat ascuns**  
USB + Type-C + Încărcător wireless

### Dear Customer!

4 in 1 multifunctional, hidden, yet practical power source that will keep your desk tidy and clear at all times. There is no need for cables through the tabletop or use extension cords. It can be easily installed in any furniture or table. Equipped with one 230 V socket connector, one USB-A and one Type-C connector. Unfolding the cover that protects the socket, you will find a wireless charging stand, so you can charge (suitable) devices without connecting cables. Due to its large size, it is not necessary to place the phone on the charging pad with great precision. Do not insert an extension cord. Do not operate covered! For indoor use only!

### User's Guide:

- Select a suitable location for the device, making sure that the device is not exposed to direct sunlight. Also take into account the installation depth of 85 mm and the drainage of the power cable.
- Cut a 80 mm diameter hole in the furniture. Draw and then use a drill with a suitable cutting head or a jigsaw to cut.
- Unscrew the retaining ring from the product and thread the cable through the hole and try to insert the product into the hole.
- If the product fits properly (does not jam, does not fall through the hole), secure it from below with the ring, making sure to rotate the product into the desired direction.
- Finally, plug in the power cord and try the product.

### Technical details:

- Wireless charging function
- Beep at the beginning of charging
- USB-A and Type-C sockets
- Easy installation
- Compact

Operating voltage:	AC 230 V	Installation size:	Ø78 mm
Max. current:	16 A	Installation depth:	85 mm
USB:	DC 5 V, max. 2.4 A, max 12 W	Material:	Plastic
Wireless Charging:	DC 5V, max. 1 A, max. 5 W	Color:	Black
Max. load capacity:	3680 W	Protection:	IPX0
Cable length:	1.5 m	Cable type:	H05VV-F 3G1.5 mm <sup>2</sup> (3 x 1.5 mm <sup>2</sup> )

- Do not use the product in direct sunlight or in humid, humid places.
- Do not use the appliance with wet hands!
- Handle the product carefully, grasp the product while inserting the plugs.
- Do not insert an extension cord.
- Do not operate covered!
- For indoor use only!
- Do not expose to direct sunlight or heat!
- The safety pin on the bottom of the product must not be removed!
- Do not use the product if you experience any damage to the housing or cable insulation!
- It is strictly forbidden to disassemble or modify the product! In the event of any malfunctions, contact a specialist!
- The product's wireless charging function can only be used with mobile devices that support this function!

### Kedves Vásárló!

4 az 1-ben multifunkciós, rejtett, mégis praktikus áramforrás, amely segítségével asztal mindig rendezett és áttekinthető lesz. Nem szükséges a kábeleket az asztalra vezetni, vagy hosszabbítókat használni. Bármilyen bútorba, asztalba könnyen beépíthető. 1 db 230 V-os konnektor csatlakozóval, 1 db USB-A és 1 db Type-C csatlakozóval szerelt. A konnektort védő fedlapot kihajlítva vezeték nélküli töltőpadot találunk, így kábelek csatlakoztatása nélkül töltheti (erre alkalmas) eszközeit. A nagy méretének köszönhetően nem szükséges a telefont nagy pontossággal elhelyezni, igazítani a töltőpadon. Ne dugjon több hosszabbítót egymásba! Ne működtesse lefedve! Csak beltéri használatra!

### Használati útmutató:

- Válassza ki a megfelelő helyet a készüléknek, ügyeljen arra, hogy közvetlen napsütésnek ne legyen kitéve a készülék. Továbbá számoljon a 85 mm beépítési mélységgel, valamint a tápkábel elvezetésével.
- Vágjon egy 80 mm átmérőjű lyukat a bútorba. Rajzolja meg, majd a kivágáshoz használjon fúró megfelelő vágófejjel, vagy dekupírfűrész.
- Csavarja le a termékről a rögzítőgyűrűt és a kábelt a lyukon átfűzve próbálja bele a terméket a lyukba.
- Ha a termék megfelelően illeszkedik (nem szorul, nem esik át a lyukon), akkor rögzítse alulról a gyűrűvel, közben ügyeljen arra, hogy a terméket a kívánt irányba forgassa.
- Végül, csatlakoztassa a tápkábelt és próbálja ki a terméket.

### Technikai adatok:

- Vezeték nélküli töltő funkció
- Töltés kezdete hangjelzés (csipogás)
- USB-A és Type-C csatlakozóaljzat
- Egyszerű beépítés
- Helytakarékos

Üzemi feszültség:	AC 230 V	Beépítési méret:	Ø78 mm
Max. áramerősség:	16 A	Beépítési mélység:	85 mm
USB:	DC 5 V, max. 2.4 A, max 12 W	Anyag:	Műanyag
Vezeték nélküli töltés:	DC 5V, max. 1 A, max. 5 W	Szín:	Fekete
Max. terhelhetőség:	3680 W	Védelem:	IPX0
Kábelhosszúság:	1.5 m	Kábel típus:	H05VV-F 3G1.5 mm <sup>2</sup> (3 x 1.5 mm <sup>2</sup> )

- Ne használja a terméket közvetlen napsütésnek kitéve vagy vizes, párás helyen.
- Ne használja a készüléket vizes kézzel!
- Kezelje a terméket óvatosan, a dugók bedugása közben fogjon rá a termékere.
- Ne dugjon több hosszabbítót egymásba!
- Ne működtesse lefedve!
- Csak beltéri használatra!
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, hőhatásnak!
- A termék alján található biztosító sasseget tilos eltávolítani!
- Ha bármilyen sérülést tapasztal a készülékházon vagy a kábel szigetelésén ne használja a terméket!
- A terméket szétszerelni, módosítani szigorúan tilos! Az esetleges meghibásodások esetén forduljon szakszervizhez!
- A termék vezeték nélküli töltő funkciója, csak az ilyen funkciót támogató mobil eszközökkel használható!

### Stimate client!

Sursă de alimentare multifuncțională, 4 în 1, ascunsă, dar practică. Vă va menține biroul ordonat și organizat în orice moment. Nu este nevoie să treceți cablurile prin blatul mesei sau să folosiți prelungitoare. Poate fi instalat cu ușurință în orice mobilier sau masă. Echipat cu 1 conector priză de 230 V, 1 conector USB-A și 1 conector de tip C. Desfacând capacul care protejează priză, veți găsi un suport de încărcare wireless, astfel încât să puteți încărca dispozitive fără utilizarea cablurilor. Datorită dimensiunilor sale mari, nu este necesar să așezați telefonul pe banca de încărcare cu mare precizie. Nu introduceți mai mult de un prelungitor. Nu acoperiți stația! Numai pentru uz interior!

### Ghid de utilizare:

- Selecția o locație potrivită pentru dispozitiv, asigurându-vă că dispozitivul nu este expus la lumina directă a soarelui. Luați în considerare și adâncimea de instalare de 85 mm plus lungimea cablului de alimentare.
- Tăiați un orificiu cu diametrul de 80 mm în mobilier. Desenați și apoi utilizați un burghiu cu un cap de tăiere adecvat sau un ferăstrău pentru tăiere.
- Deșurubați inelul de reținere de pe produs și treceți cablul prin orificiu, introducând și produsul în orificiu.
- Dacă produsul se potrivește corect (nu se blochează, nu cade prin orificiu), fixați-l de jos cu inelul, asigurându-vă că rotiți produsul în direcția dorită.
- În cele din urmă, conectați cablul de alimentare și încercați produsul.

### Specificații tehnice:

- Funcție de încărcare fără fir
- Semnal sonor de pornire a încărcării
- Prize USB-A și Type-C
- Instalare ușoară
- Nu ocupă mult spațiu pe birou

Tensiune:	AC 230 V	Diametru:	Ø78 mm
Intensitate maximă:	16 A	Înălțime:	85 mm
USB:	DC 5 V, max. 2.4 A, max 12 W	Material:	Plastic
Încărcare fără fir:	DC 5V, max. 1 A, max. 5 W	Culoare:	Negru
Putere maximă:	3680 W	Indice de protecție:	IPX0
Lungime cablu:	1.5 m	Tip cablu:	H05VV-F 3G1.5 mm <sup>2</sup> (3 x 1.5 mm <sup>2</sup> )

- Nu utilizați produsul în lumina directă a soarelui sau în locuri umede.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude!
- Manipulați produsul cu atenție, prindeți produsul în timp ce introduceți aparatele în stație.
- Nu introduceți mai mult de un cablu prelungitor.
- Nu acoperiți stația!
- Numai pentru uz interior!
- Nu expuneți la lumina directă a soarelui sau la căldură!
- Acul de siguranță de pe partea inferioară a produsului nu trebuie îndepărtat!
- Nu utilizați produsul dacă observați vreo deteriorare a carcasei sau a izolației cablurilor!
- Este strict interzisă dezasamblarea sau modificarea produsului! În cazul oricăror defecțiuni, contactați un depanator specializat!
- Funcția de încărcare fără fir a produsului poate fi utilizată numai cu dispozitive mobile care acceptă această funcție!