

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Adapter - Type-C - gyorsöltő, PD20W – fekete

Cikkszám: 55046BK

Gyártó / Forgalmazó:

Globiz International Kft.
Hungary, 4002 Debrecen, Bánki Donát utca 3.
www.globiz.shop

1. Termékismertető és Jellemzők

Köszönjük, hogy a Globiz International Kft. minőségi termékét választotta! Ennek a kompakt és nagy teljesítményű Type-C PD 20W gyorsöltőnek köszönhetően eszközei biztonságosan és rendkívül gyorsan feltölthetők otthon, az irodában vagy utazás során. A modern Power Delivery (PD) technológiának köszönhetően az adapter a csatlakoztatott eszköz igényeihez mérten dinamikusán szabályozza a feszültséget és az áramerősséget.

- **Type-C PD 20W gyorsöltés:** Akár kétszer gyorsabb töltési sebesség a hagyományos gyári 5W-os töltőkhöz képest.*
- **Kék LED visszajelző:** Esztétikus vizuális visszajelzés a hálózati csatlakoztatásról és az aktív működésről.
- **Precíz csatlakozás:** Stabil, pontos illeszkedés a kábel és a fali aljzat felé egyaránt.
- **Kompakt és strapabíró:** Kisméretű, hordozható, masszív fekete műanyag ház.

2. Műszaki Adatok

Paraméter	Műszaki érték / Specifikáció
Terméktípus / Modell	Hálózati USB Type-C Gyorsöltő Adapter (55046BK)
Bemeneti feszültség	100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz, 0.6 A
Kimeneti csatlakozó	USB Type-C (Power Delivery 3.0)
Kimeneti feszültség / áram	5.0 V DC / 3.00 A (15.0 W)

Paraméter	Műszaki érték / Specifikáció
(PD)	9.0 V DC / 2.22 A (20.0 W) 12.0 V DC / 1.67 A (20.0 W)
Maximális teljesítmény	Max. 20 W
Burkolat anyaga / Színe	Műanyag / Fekete
Méret / Tömeg	85 × 45 × 25 mm / ~50 g
Védettségi fokozat / Osztály	IP20 (Kizárólag beltéri használatra) / II. érintésvédelmi osztály

** Megjegyzés a gyorsöltésről és a kompatibilitásról: A gyorsöltési funkció (Power Delivery) kihasználásához a csatlakoztatott mobiltelefonnak vagy tabletnek is támogatnia kell a PD szabványt (pl. iPhone, Google Pixel, Samsung egyes készülékei). A gyorsöltés sebességét a töltőfej és a csatlakoztatott készülék együttesen határozzák meg, függ a csatlakoztatott készülék típusától és akkumulátorának pillanatnyi energiaszintjétől is! Hagyományos (PD nélküli) USB-C csatlakozóval rendelkező mobiltelefonokkal is használható normál töltési üzemmódban. **Notebookok/laptopok töltésére NEM alkalmas!** Csatlakoztatás előtt tájékozódjon telefonja, tabletje kompatibilitásával kapcsolatban.*

3. Biztonsági Előírások és Figyelmeztetések (EU LVD 2014/35/EU Direktíva szerint)

FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS ÉS TŰZVESZÉLY!

A személyi sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében szigorúan tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat!

- Kizárólag beltérben használható:** Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek, párának vagy csöpögő/fröccsenő víznek (IP20 védettség). Soha ne nyúljon a töltőhöz nedves vagy vizes kézzel!
- Hálózati feszültség:** A töltőt csak szabványos, hibátlan és sérülésmentes 100–240 V AC (50/60 Hz) fali dugaszolóaljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Burkolat megbontása tilos:** A termék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt. A burkolat felnyitása vagy szakszerűtlen átalakítása áramütést és sérülést okozhat, és a garancia azonnali elvesztésével jár. Tilos a termék módosítása! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal!
- Hőmérséklet és szellőzés:** Ne működtesse a töltőt közvetlen hőforrás (fűtőtest, tűzhely), gyúlékony anyagok közelében vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. Működés közben ne takarja le a készüléket! Ne tegye ki szélsőséges időjárási és hőmérsékleti körülményeknek!

5. **Sérült berendezés:** Ha a töltő burkolata, csatlakozódugója vagy a használt kábel sérült, repedt, deformálódott vagy túlmelegszik, azonnal áramtalanítsa a fali aljzatot és ne használja tovább a terméket!
6. **Gyermekbiztonság:** A készülék nem gyermekjáték! Gyermekektől és háztartási kedvencektől elzárva tartandó.
7. **Leválasztás a hálózatról:** Ha a készüléket nem használja, húzza ki a fali aljzataból. A hálózataból való eltávolításkor mindig a töltőtestet fogja meg, soha ne a kábelt húzza!

4. Használati Útmutató

1. Csatlakoztasson egy megfelelő minőségű, legalább 20W PD teljesítményre méretezett USB Type-C adat- és töltőkábelt az adapter Type-C aljzatába.
2. Csatlakoztassa a töltőadaptert egy szabványos (specifikációnak megfelelő) fali aljzatba. A töltőn lévő kék LED világítani kezd, jelezve a feszültség jelenlétét.
3. Csatlakoztassa a kábel másik végét a töltetni kívánt okostelefonhoz vagy tablethez.
4. A töltési folyamat automatikusan elindul. A csatlakoztatott eszköz kijelzőjén megjelenik a gyorsöltés (PD / Fast Charge) jelzés.
5. A töltés befejeztével húzza ki a töltőadaptert a fali aljzataból, majd válassza le a csatlakoztatott készüléket.

5. Tisztítás és Karbantartás

A készülék különleges karbantartást nem igényel. Tisztítás előtt **minden esetben húzza ki a készüléket a fali aljzataból!** Tisztításhoz használjon puha, száraz mikroszálas törlőkendőt. Ne használjon vizet, maró hatású tisztítószeret, alkoholt, benzint vagy dörzsölő anyagokat! Ügyeljen arra, hogy a csatlakozónyílásokba ne kerüljön folyadék!

6. Hulladékkezelés és Ártalmatlanítás (WEEE Direktíva - 2012/19/EU)

Környezetvédelmi tájékoztató – Használt elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Az elhasználódott elektromos és elektronikai termékeket **tilos a háztartási (kommunális) hulladék közé dobni!** (Az Európai Unió 2012/19/EU WEEE irányelve szerint).

- **Lakossági elkülönített gyűjtés:** A megfelelő ártalmatlanítás, újrahasznosítás és az értékes nyersanyagok visszanyerése érdekében Kérjük, adja le a terméket a kijelölt lakossági hulladékgyűjtő udvarokban vagy az elektromos szaküzletekben elhelyezett gyűjtőedényekben, ahol azokat díjmentesen átveszik.
- **Környezetvédelem:** A termék megfelelő ártalmatlanításával segíti az értékes erőforrások megőrzését, és megelőzi a nem megfelelő hulladékkezelésből eredő lehetséges negatív környezeti és emberi egészségügyi hatásokat.
- **Tájékoztató:** A legközelebbi hulladékgyűjtő udvarról vagy átvételi pontról a helyi önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy a vásárlás helyén lévő kereskedőnél tájékozódhat.